



## Gigaset A580

- › Afficheur (4 lignes) et clavier rétro-éclairés
- › Émission / réception de SMS courts (160 caractères max.)
- › Mains-libres
- › Présentation du nom et du numéro de l'appelant
- › Répertoire jusqu'à 150 contacts (noms + N°)
- › ECO DECT
- › HDSP Ready<sup>(3)</sup>



## Gigaset A585

- Version répondeur :
- › Répondeur jusqu'à 25 minutes maximum
  - › Interrogeable à distance
  - › Annonce pré-enregistrée / personnalisable
  - › Filtrage et interception d'appels



Gigaset A580/585

Élégance et praticité au bout des doigts



## Gigaset A580

## Gigaset A585

### Systemes / Standards

- › **Interface** : a/b (analogique)
- › **Raccordement** : Réseau public, Fxs, PaBX
- › **Standards** : DECT, GAP
- › **Système** : Téléphone sans fil évolutif jusqu'à 4 combinés

### Fonctionnalités

#### Afficheur du combiné :

- › Retro-éclairé 96 x 64 pixels
- › N/B: 2 lignes de 14 caractères + 1 ligne de pictogrammes + 1 ligne pour les touches écran interactives

#### Affichage en veille :

- › Date / heure
- › État de charge batterie

#### Affichage en communication :

- › Durée de communication

#### Clavier du combiné :

- › Rétro-éclairé (ambre)
- › Navigateur 2 directions
- › 12 touches numériques et 9 touches de fonction
- › Touche « Mains-libres »
- › Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
- › Désactivation des sonneries par appui long sur la touche verrouillage \*
- › Touche « Rappel » (R)
- › Touche « Messages »

#### Acoustique combiné / Mains-libres :

- › Mains-libres par haut parleur séparé, volume réglable sur 5 niveaux
- › Volume écouteur réglable sur 3 niveaux
- › Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux (+ arrêt et crescendo)
- › Tonalités (acquiescement touche, alarme batterie)

#### Fonctions multi-combinés :

- › Interphonie gratuite entre 2 combinés
- › 2 appels simultanés (1 ext + 1 int) si au moins 3 combinés
- › Transfert d'appel vers autre combiné
- › Conférence à 3 (1 ext + 2 int)
- › Copie de répertoire entre combinés

#### Répertoire :

- › Capacité pour 150 contacts (Nom et N°)

#### Numérotation :

- › Pré numérotation avec correction possible (affichage grands caractères du N° composé)
- › Liste des rappels (Bis) des 10 derniers N° composés
- › Numérotation abrégée (Touches 0 ; 2-9)

#### Réception d'appels / Sonneries :

- › Présentation du N° et du Nom<sup>(1)</sup>
- › Sonneries sur combiné et base (Gigaset A585)
  - 15 mélodies dont 5 polyphoniques
  - Volume réglable
  - Sélection possible pour appels externe /interne

#### Journal des appels :

- › Touche « Message » ☒
- › Contenu du journal (avec horodatage)
  - Tous appels ou appels perdus, reçus en absence
  - Notification de message (messagerie réseau)
  - Capacité max. de 25 appels perdus
- › Touche d'accès direct aux appels perdus

#### Fonction SMS :

- › Envoi de SMS jusqu'à 160 caractères
- › Stockage en mémoire de 10 SMS

#### Divers :

- › Réveil
- › Compatible avec un répéteur Gigaset

### Répondeur intégré (Gigaset A585)

- › Capacité d'enregistrement numérique jusqu'à 25 minutes maximum
- › Interrogeable à distance
- › Utilisation aisée depuis la base
- › Annonce préenregistrée (« Plug & Play »)
- › Annonce personnalisable
- › Filtrage d'appel, Interception
- › Notification de nouveau message via le combiné ou la base

### Caractéristiques techniques

#### Combiné Gigaset A58H :

- › Dimensions : 148 x 49 x 29 mm (L x l x e)
- › Poids : 127 g
- › Autonomie en veille / en communication : >210 h / 25 h max
- › Portée<sup>(2)</sup> en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- › Batteries : 2 x AAA NiMH

#### Base :

- › Dimensions (e x l x h) :
  - Base Gigaset A580 : 55 x 104 x 128 mm
  - Base Gigaset A585 : 55 x 126 x 126 mm
- › Poids :
  - Base Gigaset A580 : 109 g
  - Base Gigaset A585 : 158 g
- › Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- › Montage mural possible

### HDSP Ready<sup>(3)</sup>

- › High Definition Sound Performance correspondant à un niveau de qualité sonore deux fois supérieur à celui d'un appel téléphonique normal<sup>(3)</sup>
- › Plage de fréquence étendue permettant de transmettre plus de détails audio et éliminant la plupart des interférences fréquentes lors d'appels téléphoniques normaux

### ECO DECT

- › Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- › Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- › En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- › Menu ECO DECT pour activation manuelle (portée restreinte)

	Couleur	Référence	Gencod
A580	Noir	S30852-H2006-N101	4025515848547
A580 Duo	Noir	L36852-H2006-N101	4025515848554
A585	Noir	S30852-H2025-N101	4025515849322
A585 Duo	Noir	L36852-H2025-N101	4025515849339
A58H	Noir	S30852-H2055-R101	4025515849186

(1) Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

(2) Hors fonction ECO DECT

(3) Ne concerne que le combiné et uniquement en combinaison avec une base IP CAT-IQ

**onedirect**<sup>®</sup>

www.onedirect.fr

Numéro Vert  
**0 800 72 4000**

58 Av de Rivesalles  
66240 St Esteve  
tel. +33(0)468 929 322  
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es

**902 30 32 32**

Av Diagonal 618 8<sup>e</sup> D  
08021 Barcelona  
tel. +34 93 241 38 90  
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it

**02 365 22 990**

Via Caracciolo 20  
20155 Milano  
tel. +39 02 365 22 990  
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt

**800 780 300**

Av. da Libertade nº 9 - 7<sup>o</sup>  
1250-139 Lisboa  
tel. 800 780 300  
fax 800 780 301

www.onedirect.com

**0800 70 50 400**

Berner Str. 50  
60437 Frankfurt / Main  
tel. 069 24 75 10 50  
fax 069 24 75 10 590