

C575/C575A/C570HX

Performance et design



C575



C575A

Plus Produits



Grand écran couleur TFT (2,2 pouces) doté d'une interface utilisateur moderne



Carnet d'adresses contenant jusqu'à 200 noms avec 3 numéros de téléphone chacun



Design et finitions de haute qualité (avec protection IP40)



Répondeur numérique intégré avec jusqu'à 30 minutes d'enregistrement



Fonction Liste Noire

Points forts Gigaset



Conçu et fabriqué en Allemagne



Faible taux de retour SAV
Réparation en France



Packaging optimisé
Modes ECO-DECT



Son Haute Qualité
Technologie brevetée Gigaset
avec annulateur d'écho

C575/C575A/C570HX

Fonctionnalités communes

Qualité audio

- Acoustique optimisée, qualité sonore exceptionnelle,
- Mode mains libres sur le combiné
- Compatible avec les appareils auditifs
- Profils acoustiques (haut/bas)

Répertoire et saisie

- Carnet d'adresses contenant jusqu'à 200 entrées : nom d'usage, nom de famille, 3 numéros (domicile, bureau, portable), statut VIP avec sonnerie spécifique, rappel anniversaire
- Mode « Jumbo » : police de caractères plus grande
- Préparation d'appel (saisie du numéro avant le début de la procédure de composition du numéro) avec option de correction
- Recomposition des 20 derniers numéros (via la touche Envoyé)
- Numérotation rapide programmable par l'utilisateur via les touches 2 à 9
- Procédure de numérotation : numérotation multi-fréquence (DTMF), numérotation par impulsion (DP)
- Fonctionnement avec la touche R (Programmable en mémoire flash)
- Prise en charge des indicatifs régionaux
- Renumérotation automatique
- Transfert de carnet d'adresses entre différents combinés

Écran

- Écran couleur TFT éclairé
- 44 x 35 mm (H x L), 58 mm (2,2 pouces) en diagonale, couleurs 64k, 6 lignes, 176 x 220 pixels
- Meilleure lisibilité
 - Contraste élevé
 - Menu principal avec 6 éléments par écran
- Fond d'écran sélectionnable (noir ou blanc)
- Économiseur d'écran : Horloge analogique ou numérique, services d'information
- En mode veille :
 - Affichage de la date et de l'heure
 - Affichage du niveau de champs et du niveau de charge de la batterie
 - Affichage des nouveaux messages
 - Touches pour une sélection rapide des fonctions
- Pendant un appel : Affichage de la durée de l'appel

Affichage et signalisation des appels

- Affichage visuel des appels :
 - Via une lumière clignotante sur le combiné
 - A l'écran
 - Bouton « Combiné » clignotant (LED verte)
- Affichage de l'appel avec le numéro ou le nom (CLIP/CNIP)
- Sonneries paramétrables
 - 18 mélodies dans le combiné
 - 6 mélodies dans la station de base
 - 5 niveaux de volume + OFF + crescendo
- Mode Jour / Nuit : désactivation programmée de la sonnerie
- Suppression des appels anonymes : les appels sans numéro CLIP ne sont indiqués que visuellement
- Protection temporisée contre les appels indésirables, le téléphone continuera à sonner pour les contacts VIP identifiés
- Sonneries individuelles pour les appels externes/ internes

Affichage de la liste des appelants/des appels manqués

- Touche de message éclairée indiquant les appels manqués
- Accès facile aux appels manqués via une touche de message éclairée dédiée
- 3 listes d'appels distinctes (sortants/acceptés/manqués) avec 20 entrées (enregistrement des appels avec indication de l'appelant (CLIP/CNIP) et de l'heure

- Numérotation directe à partir de la liste des appels manqués

Clavier

- Clavier ergonomique en matériau de haute qualité
- Fonctionnement fiable grâce aux grandes touches
- Clavier éclairé : couleur ambrée
- Touche de message en attente avec LED clignotante
- Touche envoyer/parler éclairée, avec fonction mains-libres
- Touche de navigation 5 directions avec clic central (incluant la fonction silence)
- Verrouillage/déverrouillage des touches via la touche dièse (#)
- Activation/désactivation de la sonnerie via la touche étoile (*)
- Touche de numérotation (programmable)

Menu

- Interface utilisateur moderne et intuitive pour un fonctionnement aisé dans plusieurs langues
- Menu principal pratique avec 6 éléments par écran et touches de fonction
- Fonctionnement simple via des sous-menus texte et des touches de fonction

Fonctions supplémentaires

- Plug-and-play - installation très simple : déballez, branchez et appelez (combiné déjà enregistré en usine)
- Calendrier avec affichage du mois et planificateur pour :
 - 30 rendez-vous avec texte et sonnerie distincte
 - Rappel anniversaire pour chaque entrée du carnet d'adresses
- Fonction réveil avec mélodie réglable et fonction de répétition
- Babyphone/ surveillance avec la fonction interphone
 - vers un périphérique externe, tel qu'un téléphone portable
 - vers un périphérique interne, tel qu'un combiné supplémentaire
- Fonction appel direct : Sélection d'un numéro en appuyant sur une touche quelconque
- Nom de combiné modifiable
- Signal sonore lorsque l'utilisateur quitte la zone couverte par le système
- Signal sonore (pour confirmation et batterie faible)
- Paramètres date et heure enregistrés en cas de coupure de courant
- Prise en charge de fonctions supplémentaires offertes par le fournisseur d'accès
- Fonctions disponibles avec plusieurs combinés
- Appels internes gratuits entre les combinés
- 2 appels simultanés possibles (1 externe et l'autre interne entre 2 combinés)
- Transfert de carnet d'adresses entre combinés
- Appel interne vers tous les combinés ou une sélection d'entre eux
- Transmission d'appel vers un autre combiné avec la fonction numérotation/rappel
- Sonnerie simultanée de tous les combinés pour les appels externes

Répondeur (C575A)

- Répondeur numérique intégré avec jusqu'à 30 minutes d'enregistrement
- 1 annonce personnalisée enregistrable (environ 170 secondes)
- Message du répondeur prédéfini (plug-and-play)
- Affichage des nouveaux messages sur le combiné et la base
- Date et heure de chaque appel annoncées vocalement
- Durée de l'enregistrement réglable : 1, 2, 3 minutes ou illimité
- Acceptation des appels réglable :
- Immédiatement, après 10, 18 ou 30 secondes, automatiquement

- Écoute des messages entrants sur la station de base et sur le combiné
- Interrogation à distance possible (protection par code PIN, code PIN 0000 non autorisé)
- Les enregistrements sont protégés de façon illimitée contre les pannes de courant

Caractéristiques techniques

Combiné

- Dimensions (L x l x p) / Poids : 168 mm x 48 mm x 22 mm / 118 g
- Autonomie en veille / en communication : 320 h max / 17 h max
- Portée⁽²⁾ en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batterie : 2 x AAA NiMH 760 mAh rechargeables

Base

- Dimensions (L x l x p) / Poids : 44 mm x 88 mm x 105 mm / 70 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable

Base répondeur

- Dimensions (L x l x p) / Poids : 44 mm x 126 mm x 102 mm / 52 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable

Base de chargement

- Dimensions (L x l x p) / Poids : 38 mm x 70 mm x 77 mm / 36 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable

ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT :
 - Mode « Portée Maximum » : lorsque le mode est désactivé*, la puissance transmise entre la base et le combiné en communication est réduite de 80% (en contrepartie d'une portée réduite)
 - Mode « Sans émission»⁽³⁾ : réduction de 100% de la puissance transmise quand le téléphone est en veille* (quand la fonction est activée).

Systèmes / Standards

- **Interface** : a/b (analogique)
- **Raccordement** : Réseau public / Box ADSL / PaBX
- **Standards** : DECT, GAP
- **Système** : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 6 combinés

Réf.	Couleur	Gencod
C575 Solo	Noir	4250366861685
C575 Duo	Noir	4250366861708
C575A Solo	Noir	4250366861692
C575A Duo	Noir	4250366861715
C570HX Solo	Noir	4250366850597

⁽¹⁾ Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

⁽²⁾ Hors fonction « Distance Maximum » (Mode ECO)

⁽³⁾ Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles avec le Mode « sans émission » (ECO plus)

* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement