

Doro PhoneEasy[®] 410gsm

téléphone portable facile à utiliser



clavier à larges touches bien espacées



afficheur couleur très lisible



Bluetooth[®] pour oreillette / collier à induction

Notre téléphone portable facile à utiliser est un modèle élégant à clapet. Ses larges touches et ses grands caractères permettent de téléphoner, d'émettre et de recevoir des SMS très simplement. De plus, il est équipé d'un vibreur, de la technologie sans fil Bluetooth[®] et de la fonction MMS pour recevoir les photos.



doro[®] 

care electronics



Doro PhoneEasy[®] 410gsm

Coloris: blanc et noir/blanc

Numérotation/Conversation		Sonnerie & paramètres acoustiques	
Répertoire avec plusieurs numéros par contact (domicile, portable, bureau)	300	Nombre de profils incluant les paramètres sonores	2
Mémoires indirectes	•	Sonneries polyphoniques	20
Transfert des numéros entrants dans le répertoire	•	Volume de la sonnerie réglable. Nbre de niveaux	7
Transfert des contacts par SMS	•	Volume maxi de la sonnerie à 1 mètre en (db(A))	>83
Transfert des contacts par Bluetooth	•	Vibreur	•
Affichage prioritaire des 10 contacts privilégiés	•	Bip touche désactivable	•
Volume du combiné réglable. Nbre de niveaux	7	Compatible appareils auditifs	T4/M4
Mains-libres	•	Services réseaux	
Volume du mains-libres réglable. Nbre de niveaux	7	Appel en attente	•
Prise oreillette	•	Transfert d'appel direct	•
Volume de l'oreillette réglable. Nbre de niveaux	7	Transfert d'appel en cas d'occupation	•
Commande de prise de ligne/raccroché	•	Transfert d'appel en cas de non réponse	•
Touche secret	•	Transfert d'appel en cas d'absence de couverture réseau	•
Verrouillage des touches	•	Sélection du choix du réseau : automatique/manuel	•
Verrouillage des touches automatique	•	Conférence à trois	•
Touche dédiée au verrouillage du clavier	•	Gestion des fonctions SIM toolkit	•
Clavier rétro-éclairé	•	Restriction des appels	•
Chronomètre des conversations	•	Configuration des fonctions d'urgence	
Afficheur LCD combiné		SMS d'alerte	•
Menu déroulant	•	Appels d'urgence vers les contacts enregistrés	•
Type afficheur	2.0 QCIF	Sécurité	
Afficheur couleur	•	Code PIN on/off	•
Résolution (h x l en pixels)	176 * 220	Modification code PIN	•
Dimensions de l'afficheur (h x l en mm)	34*42	Code PIN désactivable	•
Fonds d'écran	10	Code PIN modifiable	•
Afficheur rétro-éclairé	•	Remise à zéro (configuration d'usine)	•
Afficheur en gros caractères	•	MMS/EMS	
Heure et date	•	MMS	•
Fonction réveil	•	Stockage des MMS	•
Fonction "pense-bête"	•	Bluetooth	
Nombre de langues	14	Bluetooth 1.2	•
Journal des appelants		Profil mains-libres	•
Appels manqués	20	Profil oreillette	•
Appels reçus	20	Bluetooth désactivable	•
Appels émis	20	Possibilité de modifier le nom du Bluetooth	•
Horodatage date & heure	•	Possibilité de sélectionner l'oreillette Bluetooth ou le portable lors de la réception d'un appel	•
Rappel à partir du journal des appelants	•	Sauvegarde des mots de passe des appareils déclarés	•
Enregistrer les numéros à partir du journal des appelants	•	Autres caractéristiques	
SMS		Touche dédiée à la mise en marche	•
Fonction SMS	émission & réception	Jeu	•
Fonction SMS désactivable	•	Calculatrice	•
Appel des numéros figurant dans les SMS	•	Radio FM	•
Enregistrement des numéros figurant dans les SMS	•	Fonctions désactivables	•
Modèles SMS enregistrés	•	Chargeur facile à connecter	•
Transfert	•	Connecteurs pour support chargeur	•
Rappel de l'émetteur du SMS	•	Dimensions (mm)	98*50*19
Effacement sélectif des SMS	•	Poids (g)	110
Effacement global des SMS	•	Autonomie en veille (heure)	~280
Choix de destinataires multiples	•	Autonomie en conversation (minutes)	~240
Texte prédictif	EN/FR/ES/IT/DE	Batterie	850mAh Li-ion
Messagerie		Bloc chargeur	5V/650mA
Accès à la messagerie par un appui prolongé sur la touche 1	•	GSM 900/1800/1901	EU version