

PhoneEasy™ 336w


téléphone sans fil DECT facile à utiliser

 large afficheur très lisible

1234 gros caractères

 mains-libres

PhoneEasy 336w est un téléphone sans fil ultra simple à utiliser, sa technologie DECT procure un son d'une grande clarté. Il est équipé de multiples fonctions pratiques telles que le mains-libres, la présentation du nom/numéro et le répertoire qui stockera les numéros et les noms de vos contacts préférés. De plus, ses larges touches marquées de gros caractères et son afficheur rétro-éclairé permettent d'appeler très facilement.



doro® 

care electronics



PhoneEasy™ 336w

Coloris: blanc / noir

Numérotation / Conversation

Rappel des derniers numéros. Capacité du bis	10
Prénumérotation	•
Mémoires directes	2
Capacité du répertoire	25
Volume du combiné réglable. Nb de niveaux	5+boost
Mains-libres	•
Volume du mains-libres réglable	•
Prise casque	•
Verrouillage des touches	•
Chronomètre des conversations	•

Afficheur LCD

Menu déroulant	•
Afficheur dot matrix	•
Dimension de l'afficheur (lxh mm)	41x28
Nb de lignes de caractères	2
Nb de lignes d'icônes	1
Afficheur rétro-éclairé	•
Affichage en gros caractères	•
Horloge	•
Alarme	•
Menu multilingues	EN, DE, FR, IT, ES, DK, NL, NO, FI, SE, PL, CZ, GR, RU, HU

Paramètres audio

Niveau min d'atténuation du signal entrant (dB RLR)	-4
Niveau min du volume sonore (dB(A))	91
Niveau max d'atténuation du signal entrant (dB RLR)	-24
Niveau max d'atténuation du signal entrant (dB (A))	109
Volume sonore maximum de la sonnerie (dB(A)) à 1 mètre	80

Sonneries

Sonneries monophoniques	5
Sonneries polyphoniques	5
Volume de la sonnerie réglable. Nb de niv. (hors off)	4
Coupure de la sonnerie	•
Témoin lumineux de sonnerie	•

Identification de l'appelant*

Présentation du nom/numéro	•
Présentation du nom/numéro en phase de 2ème appel**	•
Présentation du nom enregistré dans le répertoire	•
Présentation du nom transmis par le réseau**	•
Horodatage par l'horloge du téléphone	•
Horodatage réseau (date et heure)	•
Capacité du journal des appelants	20

Base

Sonnerie sur la base	•
Touche de recherche du combiné	•

Autres caractéristiques

Autonomie en veille (h)	~ 100
Autonomie en conversation (h)	~ 10
GAP	•
Portée maxi à l'extérieur (m)	~ 300
Portée maxi à l'intérieur (m)	~ 50
Type de batteries	2xAA Ni-MH
Adaptateur V/Ma	6/250

* Sous réserve d'abonnement auprès de votre opérateur

** Selon le pays

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable.

onedirect®

www.onedirect.fr

Numéro Vert
0 800 72 4000

58 Av de Rivesalles Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333



www.onedirect.es

902 30 32 32

Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92



www.onedirect.it

02 365 22 990

Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991



www.onedirect.pt

800 780 300

Av. da Libertade nº 9 - 7ª
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301



www.onedirect.com

0800 70 50 400

Berner Str. 50
60437 Frankfurt / Main
tel. 069 24 75 10 50
fax 069 24 75 10 5 90

