



th80

DECT mains-libres



afficheur couleur



répertoire de 200 noms



mains-libres



doro® 

home electronics



th80

Coloris: noir

Numérotation/conversation		Identification de l'appelant*	
Rappel des 15 derniers numéros	•	Présentation nom/numéro	•
Prénumérotation	•	Présentation du nom/numéro en phase de 2ème appel**	•
Capacité du répertoire	200	Présentation du nom enregistré dans le répertoire	•
Capacité du répertoire commun base/combinés	10	Présentation du nom transmis par le réseau	•
Services opérateurs	•	Horodatage par l'heure réseau**	•
Volume du combiné réglable. Nb de niveaux	5	Horodatage par l'horloge du téléphone	•
Mains-libres	•	Capacité du journal des appelants	30
Volume du mains-libres réglable. Nb de niveaux	5	SMS*	
Touche secret	•	Capacité de stockage des SMS (in/out)	20
Verrouillage des touches	•	Nb de boîte	1
Chronomètre des conversations	•	Touche d'accès direct aux SMS	1
Copie du répertoire (de combiné à combiné)	•	Bip d'alerte SMS (on/off)	•
Afficheur LCD combiné		Base	
Menu déroulant	•	Nb de mélodies de sonneries sur la base	5
Afficheur alphanumérique	•	Touche de recherche du combiné	•
Afficheur graphique dot matrix	•	Multicombinés	
Afficheur couleur	•	Nb max. de combinés par base	5
Dimensions de l'afficheur (h x l - mm)	30 x 28	Conférence à trois	•
Résolution (h x l - pixels)	128x128	Interphonie entre les combinés	•
Nb de lignes / Nb de caractères	6/16	Transfert de la communication	•
Nb de lignes d'icônes/Nb d'icônes	1/9	Dimensions du combiné (mm)	147x48x14
Fonds d'écran	4	Poids du combiné avec batteries (g)	109
Personnalisation texte afficheur	•	Autres caractéristiques	
Afficheur rétro-éclairé	•	Position bureau	•
Affichage en gros caractère en prénumérotation	•	Autonomie en veille (h)	~100
Horloge	•	Autonomie en conversation (h)	~10
Alarme	•	Compatibilité GAP	•
Menu multilingues	FR/EN/IT	Nb max. de bases auxquelles le combiné peut être déclaré	4
Sonneries		Technologie	DECT
Mélodies de sonneries monophoniques	5	Portée à l'extérieur (m)	~300
Sonneries polyphoniques	10	Portée à l'intérieur (m)	~50
Volume de la sonnerie réglable. Nb de niveaux hors off	5	Pack batteries	Pack batteries 3,7V Li-ion 465 mAh
Coupure de la sonnerie	•	* Sous réserve d'un abonnement auprès de votre opérateur	
Sonnerie VIP	•	**Selon le pays	

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable.



www.onedirect.fr  0 800 72 4000 <small>58 Av de Rivesalles Appel Gratuit 66240 St Esteve tel. +33(0)468 929 322 fax +33(0)468 929 333</small>	www.onedirect.es  902 30 32 32 <small>Av Diagonal 618 8º D 08021 Barcelona tel. +34 93 241 38 90 fax +34 93 241 37 92</small>	www.onedirect.it  02 365 22 990 <small>Via Caracciolo 20 20155 Milano tel. +39 02 365 22 990 fax +39 02 365 22 991</small>	www.onedirect.pt  800 780 300 <small>Av. da Libertade nº 9 - 7º 1250-139 Lisboa tel. 800 780 300 fax 800 780 301</small>	www.onedirect.com  0800 70 50 400 <small>Berner Str. 50 60437 Frankfurt / Main tel. 069 24 75 10 50 fax 069 24 75 10 5 90</small>
---	---	--	--	--