

## Gigaset A260

Version 2.3

Une première approche fiable de la communication sans fil avec mains-libres pour les petits budgets

- Interface : a/b (Analogique)
- Raccordement : Réseau public / PaBX
- Standards : DECT, GAP
- Système : Téléphone sans fil évolutif jusqu'à 4 combinés

### Principales fonctionnalités

- **Menu**
  - Utilisation simplifiée via le menu multi langues et les 2 touches écran interactives.
- **Afficheur du combiné**
  - Afficheur N/B : 1 ligne de 14 caractères Dot Matrix + 1 ligne de pictogrammes + 1 ligne pour les touches écran interactives
  - Rétro éclairé (Ambre)
  - Affichage de la date et de l'heure en veille
  - Affichage de la durée de communication
  - Indication du niveau de charge batteries
- **Clavier du combiné**
  - 12 touches numériques et 9 touches de fonction
  - Clavier rétro éclairé (Ambre)
  - Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
  - Secret micro (Mute) par appui long sur la touche \*
  - Touche Mains-libres avec témoin lumineux
  - Touche ☒ dédiée au journal des événements
  - Touche de rappel [R]
  - Touche ☎ dédiée au réveil / Alarme
- **Acoustique**
  - Volume écouteur réglable sur 3 niveaux
  - Mains-libres par HParleur séparé, volume réglable
  - Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux (+Arrêt et Crescendo)
  - Tonalités (acquiescement touche, alarme batterie)
- **Numérotation**
  - Pré numérotation avec possibilité de correction
  - Liste de rappel (Bis) des 10 derniers N° composés
  - Numérotation abrégée (Touches 2-9) programmable par l'utilisateur
  - Mode de numérotation programmable (FV, ND)
- **Réception d'appels**
  - Compatible « Présentation du N° et du Nom »\* (CLIP/CNIP)
  - Sonnerie :
    - sélection parmi 10 mélodies standard
    - volume réglable
- **Répertoire**
  - Répertoire pour 50 noms et N° (tbd)
  - Substitution par le nom issu du répertoire (appel entrant\*, appel émis, journal, liste Bis)
- **Journal des appels perdus**
  - Affichage des appels reçus en absence\*
  - Accès aisé par touche dédiée ☒
  - Liste des 20 derniers appels avec horodatage et possibilité de rappel
- **Fonctionnalité supplémentaire**
  - Réveil / Alarme avec touche dédiée ☎



### Fonctions multi combinés

- Intercom gratuit entre combinés
- Appel interne général
- Conférence à 3 (1ext + 2 Int) via double appel interne ou intrusion tierce personne.
- Transfert d'appel externe vers autre combiné avec ou sans consultation préalable
- Appel externe entrant collectif

### Caractéristiques techniques

- **Combiné**
  - Autonomie
    - En veille : 100 heures max.
    - En communication : 10 heures max.
  - Batterie pack NiMH
  - Portée
    - En intérieur 50 m max.
    - En champ libre 300 m max.
  - Dimensions
    - 144mm x 51mm x 29mm (h x l x e)
- **Base**
  - Alimentation : 230V via bloc secteur enfichable
  - Support chargeur intégré
  - Montage mural possible
  - Recherche combiné : touche en façade
  - Raccordement à une ligne analogique
  - Extension possible jusqu'à 4 combinés
- **Contenu du coffret**
  - 1 Combiné A16
  - 1 Station de base
  - 1 Pack batterie
  - 1 Bloc d'alimentation secteur
  - 1 Cordon téléphonique
  - 1 Manuel utilisateur
- **Couleur**
  - Noir et argent

<b>A260</b>	S30852-H1802-N101	4025515 81460 3
<b>A260 Duo</b>	L36852-H1802-N101	4025515 81482 5
<b>A260 Trio</b>	L36852-H1802-N111	4025515 81483 2