

Gigaset SL 100

Combiné de confort au format et design d'un téléphone mobile, avec sonneries polyphoniques pour utilisation sur station de base DECT.

Interface : a/b (RTCP analogique)
Raccordement : RTCP/PBX
Standards : DECT, GAP

Caractéristiques principales

Affichage sur combiné

- ◆ Combiné avec afficheur graphique de 5 lignes rétro-éclairé (101x64 pixels, couleur ambre).
- ◆ Touches Mains-libres et Messages (MWI) avec témoin lumineux.
- ◆ En veille :
 - ◆ Affichage de la date et de l'heure (sauvegardé en cas de rupture d'alimentation)
 - ◆ Affichage au choix d'un fond d'écran
 - ◆ Affichage de l'état de charge batteries et niveau de réception radio.
- ◆ En communication :
 - ◆ Affichage de la durée de communication

Répertoires de chaque combiné

- ◆ Répertoire pour environ 200 N°/Noms
- ◆ Répertoire à reconnaissance vocale pour 23 fiches
- ◆ Fonction VIP avec mélodie de sonnerie distincte pour chaque fiche.
- ◆ Annonce vocale de l'identification de l'appelant
- ◆ Aide à la saisie prédictive (EATONI) pour saisie de texte (répertoire, SMS)

Fonctionnalité SMS

- ◆ Envoi de SMS jusqu'à 640 caractères
- ◆ Concaténation en une séquence de 4 SMS
- ◆ Activation de Boîtes de réception personnelles (jusqu'à 3 possibles)
- ◆ Accès aux services SMS (selon les fournisseurs de service)
- ◆ Envoi de SMS vers E-Mail. Répertoire d'adresses E-Mail séparé.
- ◆ Notification de nouvel événement (appel perdu par ex.) par l'envoi de SMS
- ◆ Sauvegarde de N° de téléphone depuis un SMS reçu vers le répertoire

Téléchargement via SMS

- ◆ Téléchargement de mélodies monophoniques
- ◆ Téléchargement d'image fond d'écran

Communication

- ◆ Pré-numérotation avec possibilité de correction
- ◆ Fonction BIS pour les 10 derniers N° composés
- ◆ Rappel automatique
- ◆ Numérotation abrégée par touches de raccourci 2-9 et 0
- ◆ Conversation mains-libres pour plus de confort
- ◆ Support des services réseau



Journal des appels / SMS

- ◆ Touche lumineuse d'événements en attente
- ◆ Accès direct à la liste des événements
- ◆ Notification de nouveaux événements (avec station de base)

Personnalisation

- ◆ Menus en 19 langues
- ◆ Fonction calendrier pour alarme/réveil, agenda et rappel de dates anniversaires.
- ◆ Signalisation optique et acoustique des alarmes, agenda et rappel d'anniversaires
- ◆ L'agenda peut comporter jusqu'à 5 RdV avec texte
- ◆ Personnalisation du nom de la base
- ◆ Personnalisation des noms de combinés

Audio

- ◆ Sonnerie avec mélodies polyphoniques (16 tons)
- ◆ Enregistrement de « Social sounds » via le microphone du combiné (utilisables comme mélodies de sonnerie)
- ◆ Mélodies polyphoniques pouvant être téléchargées via PC (16 mélodies)
- ◆ 10 mélodies standard additionnelles dont 5 peuvent être téléchargées par SMS
- ◆ Volume de sonnerie réglable sur 5 niveaux
- ◆ Mélodie pour appel interne réglable individuellement.
- ◆ Connecteur pour kit piéton (Slim lumdberg)
- ◆ Vibreur

Caractéristiques en configuration multi combinés

- ◆ 2 communications simultanées (1 EXT + 1 INT)
- ◆ Transfert d'une communication externe vers un autre combiné avec ou sans consultation préalable
- ◆ Appel collectif sur communication entrante
- ◆ Conférence à 3 (1EXT + 2INT)
- ◆ Mode Talkie-Walkie entre combinés
- ◆ Surveillance de pièce (Interne / Externe)
- ◆ Copie de répertoire entre combinés (via la base)

Accessoires

- ◆ Suspente de cou
- ◆ Clip de ceinture

Interface PC

- ◆ Transfert de répertoire
- ◆ Téléchargement de mélodies polyphoniques (.mid, .mmf)
- ◆ Administration de ressources :
 - ◆ Sons pour 16 mélodies polyphoniques
 - ◆ Image pour un fond d'écran
 - ◆ Synchronisation d'agenda Outlook

Divers


- ◆ Jeux : « BallonShooter »
- ◆ Sonnerie sur combiné
- ◆ Couverture en intérieur/champ libre : 50/300m
- ◆ Support chargeur
- ◆ Alimentation : batteries Li-Ion 700mAh
- ◆ Autonomie du combiné :
 - ◆ En veille : >250h (10 jours)
 - ◆ En communication : >15h
- ◆ Poids : env.100g
- ◆ Dimensions :
 - ◆ Combiné : 114x47x22 mm
 - ◆ Support chargeur : 76x76x28 mm
 - ◆ Station de base : 143x118x50 mm



Couleurs

- ◆ Ivoire et Espresso

onedirect®


www.onedirect.fr

 Numéro Vert
0 800 72 4000


58 Av de Rivesaltes Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322  
fax +33(0)468 929 333


www.onedirect.es

 **902 30 32 32**

Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona 
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92


www.onedirect.it

 **02 365 22 990**

Via Caracciolo 20
20155 Milano 
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt

 **800 780 300**

Av. da Libertade n° 9 - 7°
1250-139 Lisboa 
tel. 800 780 300
fax 800 780 301